Notice télécommande PAC2 / PAC4 Victory et récepteur S-FIX, compatible FAAC

Le récepteur s'embroche sur le connecteur 5 broches d'une carte de gestion FAAC/ADYX/GENIUS/DIAGRAL by ADYX

Récepteur S-FIX capacité : 35 télécommandes maxi. Au repos les 2 voyants sur le récepteur sont allumés fixe
Compatible avec les télécommandes PAC2/4 VICTORY et/ou ADYX GENIUS BRAVO et/ou MHOUSE MOOVO

<table>
<tr><td rowspan="2"> 

Sortie contact canal 2 sur bornier à vis, contact sec NO 30V-1A</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>PAC 2 / PAC 4 Victory</td><td>ADYX GENIUS BRAVO
TE4433HG</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Enregistrement d'une télécommande sur le canal 1 :
Maintenir enfoncé le bouton P1. Le voyant s'éteint.
Choisir et tenir enfoncé une touche de la télécommande
Le voyant clignote rapidement 4x puis reste allumé fixe
Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande</td><td>Canal 2: Idem avec la touche P2</td></tr>
<tr><td>Effacement de toutes les télécommandes:
Enfoncer ensemble les touches P1 et P2 jusqu'à ce que les 2 voyants s'éteignent (durée de l'opération environ 10 secondes).</td></tr>
</table>