

BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES



Y1.2-12 FR 12V 1.2Ah

1. SPECIFICATIONS

Tension nominale 12V

Capacité nominale

20 h à 0.06 A : 1.20 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V
10 h à 0.11 A : 1.10 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V
5 h à 0.20 A : 1.00 Ah, Tension d'arrêt : 10.20 V
1 h à 0.70 A : 0.70 Ah, Tension d'arrêt : 9.60 V

Poids 0.600 kg

Résistance interne batterie chargée 110 mΩ

Courant de décharge maximum :

en 1 minute 12 A
en 1 seconde 36 A

Tension de charge (à 20°C)

en floating 13.6 V
(Pas de limitation de courant nécessaire)
en cycles 14.7 V
(Courant maximum limité à 0.25C)

Température d'utilisation

en charge -15°C à 50°C
en décharge -20°C à 60°C

Auto-décharge (à 20°C)

1 mois 3%
3 mois 9%
6 mois 15%

Durée de vie (à 20°C)

(Conditions standards d'utilisation)

Application floating 3 / 5 ans

Application cyclique

100% de profondeur de décharge 180 cycles
50% de profondeur de décharge 440 cycles
30% de profondeur de décharge 1200 cycles

Fabrication étanche

Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites. (excepté en utilisation permanente à l'envers)

Bac et couvercle ABS UL94-V0




2. DIMENSIONS

Longueur (+/- 1 mm) = 97.0 mm

Largeur (+1/- 4 mm) = 43.0 mm

Hauteur totale (+/- 2 mm) = 58 mm

3. COSSES



FASTON 4.7

FT/Y1.2-12FR/V1-08-04

YUASA BATTERIES FRANCE

Service Technique, ZAC des Chesnes Ouest, Le parc Saint Quentin, 13, Rue du Morellon, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tél : (33) 04.74.95.90.95 Fax : (33) 04.74.95.90.71

www.yuasa.fr